

LED Status indicatielampjes



Er bevinden zich drie LED-status indicatielampjes op het frontpaneel van de omvormer.

- Linker LED: Stroom-LED (**rood**), geeft de stroomstatus aan van de omvormer
- Middelste LED: Bedrijfs-LED (**groen**), geeft de bedrijfsstatus aan
- Rechter LED: Alarm-LED (**geel**), geeft de alarmstatus aan

In deze tabel meer details:

LED	Status	Beschrijving
● Stroom	Aan	De omvormer kan gelijkstroom detecteren
	Uit	Geen gelijkstroom of lage gelijkstroom
● Bedrijf	Aan	De omvormer werkt correct
	Uit	De omvormer is gestopt met het leveren van stroom
	Knipperen	De omvormer wordt geïnitieerd
● Alarm	Aan	Er wordt een alarm of storingsconditie gedetecteerd
	Uit	De omvormer werkt correct

Handleiding SolisCloud wifi configuratie



Handleiding SolisCloud wifi configuratie (Vanaf serienummers 5A)

Het beste is om te starten met een SolisCloud account. Voor de particulieren klanten van Sunforce maken wij deze altijd aan. In sommige gevallen zoals grote zakelijk projecten en nieuwbouw woningen is dit voor ons niet mogelijk tijdens montage. Mocht u hieronder vallen kunt u gemakkelijk zelf een account aanmaken.

De SolisCloud app is te downloaden in de Google Playstore en de IOS App store



Ook kunt u middels de volgende link inloggen voor de monitoring van uw account:

<https://www.soliscloud.com/#/homepage>

U kunt dan kiezen voor 'register'. Hier vult u een eigen gekozen naam, uw email adres en een eigen gekozen wachtwoord in. Hierna vult u de installatie gegevens in. Indien u wenst dat wij met u mee kunnen kijken bij vragen en/of storingen voert u bij Organisatie code: 98A618 in.

Wifi configuratie 1.

De omvormer kan ingesteld worden met een draadloos apparaat, denk daarbij aan een laptop, tablet of smartphone. Tevens kunt u via de smartphone de wifi configureren via de 'SolisCloud' App mits u al een bestaand account heeft.

U gaat dan naar de SolisCloud App op de telefoon, logt in en gaat naar het poppetje rechts onderin, hierna klikt u op Tools dan Wifi-configuratie en volgt de stappen die de app verder aangeeft.

Lukt dit niet kunt u de stappen op de volgende pagina's uitvoeren.

Polderweg 16-A | 1446 AA Purmerend | T. 085 - 2379100 | E. info@sunforce.nl | K.v.K. 55718477 | BTW NL.85.18.32.179.B.01

WWW.SUNFORCE.NL

